

OCTAVE CLANG v2

全く新しいOctave Clang V2をご購入いただきありがとうございます。このペダルは考える限り最もグチャグチャで、最も嫌悪感に溢れ、最も栄光に満ちたファズを追い求めた、長年の研究と実験の結果です。

Octave Clangは特別にセレクトされたトランスフォーマーと精密にマッチングされたダイオードからなる、非常にユニークなサウンドを生成する疑似リングモジュレーター/ディストーション/ノイズ/オクターブペダルです。究極にリッチなハーモニクスと、完全にアナログなオクターブアップサウンドが楽しめます。オクターブ効果は、本来のシグナルに逆位相かつ半波整流された2つのコピーを合わせることで生成されます。

これは単音では精密に動作しますが、複雑なコードや波形では有機的で美しくカオティックな捻じれが発生します。オクターブオフで最高のディストーションペダルとして、またはオクターブを蹴り上げて会場を混沌に叩き込む！

表コントロール

BYPASS/LEFT FOOTSWITCH - Octave Clang のオンオフを切り替えます (赤 LED)。

OCTAVE/RIGHT FOOTSWITCH - Octave Up モードのオンオフを切り替えます (黄LED)。ペダルがオフでも、黄LEDはオクターブアップが有効かどうかを表示し続けます。



[VOLUME] - 出力レベルを設定します。完全な無音から非常にラウドな状態まで調整できます。通常の音量よりも更にブーストすると、ペダルチェーン全体がオーバードライブ状態になります。



[GAIN] - Octave Clangのゲインを設定します。回路全体をオーバードライブさせ、更にはファズの領域までプッシュします。最大で+39dBのゲインを追加します。



[TONE] - 回路全体の高音と低音を調整する、強力なプリゲイン・ティルトEQ。オクターブやファズの動作にも影響を与えます。低音をオーバーロードさせると吹き飛んだようなトーン、高域ヘシフトさせるとキレのあるクリアなサウンドとなります。

内部コントロール (高度な機能)



[BIAS] - ディストーション回路のバイアスを調整します。標準的なサウンドなら中央 (5-6) あたり、更に荒々しく過激なドライブのために右か左に回してもOKです。Octave Clangの裏蓋を開けることでアクセスできます。

POWER

Octave Clangは標準的な10mA以上の2.1mm 9VDCセンターマイナス電源にて動作します。また9V電池での駆動も可能です。電池を使用しない場合は、内部のバッテリースナップを基板上の穴に取

り付けて、固定してください。これにより、バッテリースナップの接点が回路とショートすることを避けられます。バッテリースナップはペダル内で浮かないようにして下さい。

WARRANTY

生涯保証。ペダルに問題が発生した場合は、repairs@deathbyaudio.com までメールでお問い合わせください。

*日本国内では国内代理店の保証が適用されます。.