


OUTPUT

9-18V

INPUT

ECHO



D TIME



FBACK



MASTER



FUZZ



DELAY

ECHO DREAM 2
advanced echo modulation


MODULATOR



SPEED



DEPTH



DEATH BY AUDIO

||||| **ECHO DREAM 2** |||||

ECHO

D TIME reguluje różnicę czasową pomiędzy powtórzeniami obwodu echa. Zasięg znajduje się w granicach od 20 milisekund do 1,2 sekundy.

Długi czas opóźnienia może powodować drżenie dźwięku, szumy i przestery.

FBACK służy za wsparcie opóźnień i reguluje ilość powtórzeń po wstępnym echu. Podkręć ten regulator, aby wprowadzić efekt w stan samomodulacji.

☒ 50/50 miesza sygnał nieprzetworzony, w momencie gdy DELAY jest ustawiony na maksymalną wartość.

☐ SYGNAŁ NIEPRZETWORZONY JEST WYŁĄCZONY.

MASTER służy do ustawienia ogólnej głośności wyjściowej.

FUZZ reguluje podbicie wyjściowe efektu, od krystalicznie przejrzystego, przez overdrive, po fuzz.

DELAY reguluje poziom echa.

MODULATOR

SPEED reguluje prędkość modulacji czasu opóźnienia.

MOD SHAPE



Sinus



Kwadrat

DEPTH służy do określenia wpływu regulatora MODULATOR na modulowanie czasu opóźnienia

Pobór prądu przez Echo Dream wynosi 40ma. Urządzenie jest zasilane standardową baterią 9V, ale można go także zasilac 9-18 woltowym zasilaczem DC z dodatnim pierścieniem i ujemnym trzpieniem.



DEATH BY AUDIO